

Uputstvo za podešavanje uređaja za mobilni internet

Huawei B535- 232a

Ukoliko je SIM kartica pravilno ubačena u uređaj, pokrenuće se automatsko podešavanje i moći ćete da se povežete na wireless mrežu koristeći podatke koji se nalaze na naljepnici sa donje strane uređaja. Ime wireless mreže pronaći ćete u polju Wi-Fi Name (u primjeru sa slike to je HUAWEI_B535_E79F), a šifra je u polju Wi-Fi Password (u konkretnom primjeru bYbTH4M89m6).

HUAWEI	Model:B535-232a	Wi-Fi Name:HUAWEI_B535_E79F
		Wi-Fi Name(5G):HUAWEI_B535_E79F_5G
IMEI:865645060005721		Wi-Fi Password:bYbTH4M89m6
		IP:192.168.8.1
S/N:XPEUT22122000195		Password:2a8mtRb8
HUAWEI DEVICE CO., LTD.		WPS PIN:50817337
DONGGUAN 523808 PRC		INPUT:12V  1A
	MADE IN CHINA	 
		
		Scan to connect Wi-Fi

Ukoliko nijeste dobili automatsko podešavanje, uređaj je moguće podesiti i ručno. Nakon povezivanja uređaja mrežnim kablom ili preko wireless-a, stranica za podešavanje automatski će se otvoriti nakon 30-ak sekundi. Ukoliko se to ne desi, uređaju možete pristupiti unošenjem adrese 192.168.8.1 u polje za adresu vašeg pretraživača.

Nakon toga pojavljuje se PIN autorizacija kao na slici:

For your convenience, it is recommended that you select Remember my PIN. Otherwise, you will have to enter the PIN each time your router is powered on.

PIN required

PIN Code

Remaining attempts:3

Remember my selection

[Save](#)

[Go to Home](#)

Unesite PIN koji ste dobili sa karticom. Da biste ubuduće izbjegli kucanje PIN-a prilikom uključivanja uređaja, ostavite odabranu opciju *Remember my selection* i kliknite na *Save*.

Nakon toga, biće vam tražena lozinka za pristup uređaju koja je na naljepnici sa zadnje strane (u ovom slučaju 2a8mtRb8), unesite je u prazno polje i pritisnite *Log In*.



Device login password

Check the label on your device for the password

[Log In](#)

Prikaže se panel za pristup i podešavanje gdje možete podesiti konekciju. Potrebno da u polje za unos lozinke unesete lozinku sa zadnje strane na naljepnici koja je ispisana u (našem slučaju 2a8mtRb8). Nakon unošenja lozinke, kliknite *Prijavljivanje*.



Slijede osnovna podešavanja u nekoliko koraka...

Ovdje prolazimo kroz meni za brza podešavanja gdje se kao prva opcija nudi način ažuriranja. Kliknite na opciju *Enable And Continue*:

Auto update

When Auto update is enabled, the device will automatically update to the latest version between 3:00-5:00 AM when the device is idle. Updating will use some data. Enable?

Choosing to disable this feature may result in the following:

1. Missing the newly added features.
2. Less optimal user experience due to data not being updated properly.


You can access the Auto update setting again in Advanced > Updates.

Enable And Continue

Update Manually

U sljedećem koraku imamo podešavanje Wireless imena i lozinke. Ovdje ih možete promijeniti; kad ih definišete, pritisnite *Next*:


Postavljanje imena i lozinke Wi-Fi mreže

Poželjno 5 GHz	<input checked="" type="checkbox"/>
Ime Wi-Fi mreže	<input type="text" value="HUAWEI_B535_E79F"/> <small>Kada je omogućena opcija Poželjno 5 GHz, biće korišćena optimalna frekvencija.</small>
Ime Wi-Fi mreže od 5 GHz	<input type="text" value="HUAWEI_B535_E79F_5G"/> <small>Izvršite povezivanje na ovu Wi-Fi mrežu da biste koristili samo Wi-Fi mrežu od 5 GHz.</small>
Lozinka za Wi-Fi mrežu	<input type="password" value="....."/>  <small>Ova lozinka će važiti za obe Wi-Fi mreže.</small>

Sljedeći korak je podešavanje lozinke za pristup uređaju gdje postoji mogućnost da bude ista kao za Wireless (odabirom opcije *Same as Wi-Fi password*) ili da se definiše nova (u polju *New Password*).

Nakon odabira, kliknite na *Finish*. Time smo završili podešavanje uređaja.

Postavite lozinku za prijavu na uređaj

Ista kao i lozinka za Wi-Fi	<input type="checkbox"/>
Nova lozinka	<input type="password" value=""/> 

[Nazad](#)

Sačekajte nekoliko minuta prije nego što mobilne uređaje povežete na novu Wi-Fi mrežu.