

Uputstvo za podešavanje uređaja za mobilni internet

TCL HH42CV2

Ukoliko je SIM kartica pravilno ubačena u uređaj, pokrenuće se automatsko podešavanje i moći ćete da se povežete na wireless mrežu koristeći podatke koji se nalaze na naljepnici sa donje strane uređaja. Ime wireless mreže pronaći ćete u polju SSID (u primjeru sa slike to je HH42CV2_eYcKhG), a šifra je u polju Wi-Fi Key (u konkretnom primjeru x49nfW76e4yL).



Ukoliko nijeste dobili automatsko podešavanje, uređaj je moguće podesiti i ručno. Nakon povezivanja uređaja mrežnim kablom ili preko wireless-a, stranica za podešavanje automatski će se otvoriti nakon 30-ak sekundi. Ukoliko se to ne desi, uređaju možete pristupiti unošenjem adrese 192.168.1.1 u polje za adresu vašeg pretraživača.

Nakon toga pojavljuju se dva polja, na prvom je unos lozinke za logovanje na samom uređaju, a na drugom polju je unos PIN autorizacija kao na slici. Prvo je potrebno unijeti PIN i kliknuti na *Connect* i nakon toga unosite lozinku za logovanje na ruteru koja se nalazi na slici u desnom donjem uglu (u našem slučaju je cPa7Rp47Dr).

Login password

 Remember password

Forgot password?

Enter SIM PIN to access Internet

Pin code:

Remaining attempt(s):3

Na sljedećem koraku dobijamo podešavanja vezana za korišćenje izbora mreže tipa 4G ili 3G. Najbolje je ostaviti na podrazumijevano i ići na dugme *Next*.

Setup wizard

1 **SIM** ————— 2 **Wi-Fi 2.4GHz**

Network mode:

Connection mode: Auto Manual

Automatically connect even when in roaming:

Profile name:

U sljedećem koraku imamo podešavanje Wireless imena i lozinke. Ovdje ih možete promijeniti; kad ih definišete, pritisnite *Next*:

Setup wizard



Wi-Fi 2.4GHz:

* SSID:

Country/Region:

SSID broadcast:

Security:

Encryption:

* WiFi password:

Sačekajte nekoliko minuta prije nego što mobilne uređaje povežete na novu Wi-Fi mrežu.